

# INOmini 632

Monitor/Receptor FM/HD Radio®  
*Ahora con Registrador de Datos*



Cuando fue introducido, el Inovonics' INOmini 632 fue el único receptor de Radio FM/HD profesional confiable, con monitoreo dedicado sin cruce entre programas analógicos y digitales.

El 632 ahora incorpora una interfaz de computador USB que le permite registrar información del Artista/Título para archivo y análisis de la lista de reproducción.

# 632 MONITOR/RECEIVER



## CARACTERÍSTICAS RESALTANTES

- Recibe Radiodifusión analógica FM y FM/HD, HD1 – HD8
- Permanece en modo analógico o digital, incluso a través de reinicio; no hay crossfading
- Pantalla en el Panel Frontal que muestra datos de FM RDS y HD Radio PAD
- NUEVO: Descargar datos de HD Radio PAD a un PC para registrar información de artista/título
- Configuración fácil mediante la pantalla LED y la perilla de selección
- Salidas de línea Analógica I/D y Digital AES
- Alarmas por Pérdida de Portadora, Pérdida Digital, Pérdida de Audio con registro en el panel posterior
- Clavija para auriculares

## ESPECIFICACIONES

### Gama de Sintonía

87.7MHz - 107.9MHz en pasos de 200kHz

### Entrada de Antena:

75-ohmios, conector tipo 'F'.

### Sensibilidad del Receptor:

≤ 10uV para FM monoaural SNR 50dB

### Respuesta de Frecuencia de Audio:

FM: 30Hz - 15kHz

HD: 20Hz - 20kHz

### Campos RDS Mostrados:

PI, PS, PTY, RT, RT+.

### Datos HD Radio PAD Mostrados:

NAME, TYPE, L(ong) NAME, ARTIST, TITLE

### Salida(s) de Programa de Audio:

Analógico balanceado I/D (XLR) +4dBu; Digital AES (XLR); Clavija (3.5mm TRS) para auricular en el Panel Frontal

### Registro de Alarmas:

Salidas de transistores individuales de colector abierto NPN para Pérdida de Portadora, Pérdida Digital y Pérdida de Audio

### Requerimientos de Energía:

12VCC a 180mA; Se supe Fuente de poder conmutada en línea. Un cable corto de energía CC permite 'encadenar' al 632 con otro receptor 632 u otro módulo INOmini que comparta el adaptador de montura en rack.

### Opciones de Montura:

Un adaptador opcional que puede contener uno, dos o tres unidades de formato INOmini en un rack estándar de 19", ocupa 1U de alto

### Tamaño y Peso:

4 cm Al x 14 cm An x 14 cm P

1,8 Kg peso de envío

(adaptador de rack, opcional)



5805 Hwy 9, Felton CA 95018  
www.inovonicsbroadcast.com  
sales@inovonicsbroadcast.com  
© Inovonics, Inc. March, 2015